

Y-fördelare / förbindning med M 12- / M 8-honor



Y-fördelarna dubblar anslutningarna från fördelarboxar med dubbelkontakter till två kontakter, d v s fördelarna ger i kombination med M 12-boxar med 8 kontakter möjlighet till en installation av upp till 16 givare eller ställdon per box. Detta innebär flera anslutningspunkter och samtidigt ett mindre plats-behov.

På utgångssidan ansluts förbindningskabeln till givare / ställdon med M 12- eller M 8-kontakter. Här för finns ett omfattande sortiment av SAC-kablar och kontakter för fri konfektionering.

Anmärkning:
Artiklar i fetstil kan levereras med kort varsel.


Beskrivning	
Y-fördelare / förbindning M 12, med M 12-hona	3-pol. fördelare + PE 3-pol. för. PIN 2+4 bryggad + PE 5-pol. förbindning (parallell)
Y-fördelare / förbindning M 12, med M 8-hona	3-pol. fördelare 3-pol. förbindning (parallell)
Y-fördelare M 8, med M 8-hona	3-pol. fördelare 3-pol. förbindning (parallell)
Tekniska data	
märkström	[A]
märkspänning enligt DIN VDE 0110 (III/3)	[V AC/V DC]
genomgångsresistans	[mΩ]
isolationsmotstånd	[Ω]
omgivningstemperatur	[°C]
Poltal	
Anslutning	
Kontakt // kontaktyta	
Fastställd skyddskl. (IEC 60 529 / EN 60 529 / DIN VDE 0470-1)	
Isolationsmaterial	




SAC-...-M12Y/2x...FS...

M 12- / M 8-Y-kontakt med M 12- / M 8-hona, fördelar- / anslutningsfunktion


Typ	Artikel-nr.	st. förp.
SAC-3P-M12Y/2xM12FS PE	16 83 45 5	1
SAC-3P-M12Y/2xM12FS B PE	16 83 41 3	
SAC-5P-M12Y/2xM12FS VP	16 83 46 8	
SAC-3P-M12Y/2xM 8FS	16 83 47 1	1
SAC-3P-M12Y/2xM 8FS VP	16 83 54 9	
SAC-3P-M 8Y/2xM 8FS	16 96 18 3	1
SAC-3P-M 8Y/2xM 8FS VP	16 96 22 2	
4		
24 / 24		
≤ 5		
≥ 10 ⁹		
- 25 till + 90		
3 / 4 / 5		
-		
CuSn // Ni / Au		
IP 67		
TPU, svårantändlig, självslocknande		



Y-fördelare/anslutning M 12 x 1 / M 12 x 1



Y-fördelare/anslutning M 12 x 1 / M 8 x 1



Y-fördelare/anslutning M 8 x 1 / M 8 x 1

